

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	- =	TAB	PC
;	!	"	#	\$	%	&	'	(	)			
+	!	"	#	\$	%	&	'	(	)			
Й	Ц	У	К	Е	Н	Г	Ш	Щ	З	Х	:	ВК
Ј	С	U	К	Е	Н	Г	[	]	З	Н	*	
УС	Ф	Ы	В	А	П	Р	О	Л	Д	Ж	Э	.
Ф	У	W	А	Р	О	Л	Д	В	\	>		ЗВ
СС	Я	Ч	С	М	И	Т	Ь	Б	Ю	,	/	РУС
Q	^	S	M	I	T	X	B	@	<	?		LAT

↖	F1	CTF
←	↑	→
F2	F3	F4
↓	↓	AP2

```

      ППА клавиатуры, порт А - вход
<--- Управление линиями производится записью по адресу $8000 (0 = линия активна)

```

SPC	B W	O O	Г G	/ ?	7 ,	↓		PB7
Ч ^	Ж V	Н N	Ф F	· >	6 &	→	F4	PB6
Щ ]	У U	М M	Е E	- =	5 %	↑	F3	PB5
Э \ 	Т T	Л L	Д D	, <	4 \$	←	F2	PB4
Ш [	С S	К K	Ц C	; +	3 #	ЗБ	F1	PB3
З Z	Р R	Й J	Б B	: *	2 "	БК	AP2	PB2
Ы Y	Я Q	И I	А A	9 )	1 !	ПС	СТР	PB1
Ь X	П P	Х H	Ю @	8 (	0	ТАБ	↖	PB0

ППА клавиатуры,  
порт В - выход

---

Опрос клавиш на активных  
линиях производится  
чтением по адресу \$8001  
(0 = клавиша нажата)

ППА клавиатуры, порт С - выход

РУС	РС7	Опрос клавиш производится чтением по адресу \$8002 (0 = клавиша нажата)
УС	РС6	
СС	РС5	