

ZX-Word v3.10 for HDD/SD

Версия zx-word для работы с винчестерами/SD-картами.

Минимальные требования: 128к памяти, наличие винчестера/SD как минимум с одним разделом FAT32

Поддержаны расширенные экраны:

ATM/EVO base config

EVO TS-config

GMX

а также версия с поддержкой стандартного экрана

Поддержаны следующие контроллеры:

SMUC v1(Shadow)/SMUC v2

NEMO/NEMO A8

ATM IDE

Profi IDE

Z-Controoler

DivMMC

Интерфейс и управление редактором не претерпели существенных изменений, соответственно, инструкции от предыдущих версий вполне актуальны и для данной версии.

Также можно подключить собственных драйвер принтера. Драйвер должен быть скомпилирован под адрес #4201, иметь длину не более #100(256) байт.

В начале программы должны быть точки входа, по которым редактор будет обращаться к драйверу:

#4201 - инициализация

#4204 - передача байта из регистра A в порт принтера

#4207 - завершение печати

Пользовательский драйвер принтера можно записать в файл программы для автоматической загрузки.

Умолчания для настроек меню SetUp, а также дефолтные параметры клавиатуры можно изменить, если вручную отредактировать данные в файле программы.

Эти данные находятся во втором секторе.

байт +3 от начала сектора: бит 1,=1/0 Caps Lock ON/OFF

бит 3,=1/0 язык ввода Rus/Lat

бит 4,=1/0 раскладка йцукен/яверты

бит 6,=1/0 Звук ON/OFF

бит 7,=1/0 Visual mode ON/OFF

байт +4 от начала сектора: величина задержки до автоповтора

байт +5 от начала сектора: период автоповтора

байт +7 от начала сектора, длиной 256 байт: пользовательский драйвер принтера

В хобета файле это смещения +20/+21/+22/+24 соответственно.

Благодарности слать сюда:

WebMoney WMID: 8483 7127 6221

карта: 5536 9141 1200 2641

<https://yoomoney.ru/to/4100118350569749>

Контакты:

Mail: leonid56@mail.ru

Telegram: https://t.me/LW_aka_PLM